

Point d'accès extérieur Ruijie Reyee RG-RAP6202(G) — Wi-Fi 5 AC1300 omnidirectionnel

Marque : Ruijie | Référence : POINT_RG_6202

Sans fil

Normes Wi-Fi	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n)
Conception radio	2,4 GHz : 2 × 2 MU-MIMO ; 5 GHz : 2 × 2 MU-MIMO
Débit Wi-Fi max.	2,4 GHz : 400 Mbit/s ; 5 GHz : 867 Mbit/s
Antennes	4 antennes omnidirectionnelles intégrées (gain 3 dBi à 2,4 GHz, 4 dBi à 5 GHz)
Puissance d'émission (PIRE)	≤ 26 dBm à 2,4 GHz ; ≤ 27 dBm à 5 GHz (restrictions selon les pays)
Largeur de canal	2,4 GHz : 20/40 MHz ; 5 GHz : 20/40/80 MHz
Portée recommandée	2,4 GHz : 50 m ; 5 GHz : 150 m
Portée max.	2,4 GHz : 100 m ; 5 GHz : 300 m

Connectique et capacité

Ports	2 ports 10/100/1000BASE-T
Clients max.	110 (96 recommandés)
SSID max.	8
Voyants et boutons	3 voyants système, 1 bouton de réinitialisation

Fonctions logicielles

Sécurité Wi-Fi	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, liste noire et liste blanche
Fonctions	Itinérance de couche 2 et 3, WMM, isolation des utilisateurs, réglage automatique du canal et de la puissance, VLAN, client DHCP
Gestion	Gestion cloud gratuite via la plateforme et l'application, mise à niveau locale ou en ligne, redémarrage programmé, Reyee Mesh

Alimentation et robustesse

Alimentation	PoE IEEE 802.3af/802.3at ou 12 V CC / 1,5 A
Consommation	≤ 13 W
Indice de protection	IP68
Protection contre les surtensions	4 kV
Température de fonctionnement	-30 à 65 °C
Température de stockage	-40 à 85 °C
Humidité de fonctionnement	0 à 100 % sans condensation
MTBF	> 250 000 heures

Dimensions et contenu de la boîte

Dimensions (L × P × H)	200 × 220 × 166 mm (sans support de fixation)
Poids	1,0 kg (sans support de fixation)
Contenu de la boîte	Point d'accès, manuel d'utilisation, 2 colliers de poteau, plaque de montage, 4 boulons d'expansion M8 × 60, 2 vis M8 × 20, presse-étoupes, carte de garantie

Source : fiche officielle du fabricant — https://www.ruijie.cz/images_obsah/reyee/wifi-out/reyee-rg-rap6202-datasheet-en.pdf

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.